



## Procedura upgrade firmware SmartCam

**din data de 23.05.2019**

Urmati pasii de mai jos pentru a face upgrade de firmware:

1. Copiati cele doua fisiere "wulian\_3518e\_firmware1" si "wulian\_3518e\_firmware2" in radacina unui SD Card;
2. Upgrade-ul de firmware se poate face cu camera conectata la aplicatie sau nu, tot ce conteaza este sa fie pornita;
3. Introduceti cardul SD in slotul din camera;
4. Tineti apasat butonul din spatele camerei si intrerupeti alimentarea;
5. Continuati sa tineti apasat butonul respectiv si conectati camera la o sursa de curent electric. Din momentul in care camera a fost conectata la o sursa de curent electric, continuati sa tineti apasat butonul din spatele camerei timp de inca **5 secunde**.
6. Procesul de actualizare dureaza aproximativ 2 minute. In acest timp ledul de culoare albastra ramane aprins timp de cateva secunde si camera isi va da restart (ledul se va inchide).
7. Procesul de actualizare se finalizeaza in momentul in care ledul de culoare albastra va lumina intermitent.
8. Scoateti SD card-ul.
9. Dupa upgrade, camera porneste in limba chineza, iar pentru a schimba limba, camera trebuie conectata mai intai la aplicatie.



10. Configurati camera folosind aplicatia Wulian Smart Home V6. Aplicatia se poate descarca



si instala pe un smartphone din Magazin Play.

11. Inregistri-va un cont in aplicatie si apoi urmati pasii de conectare.

12. Scanati codul QR de pe spatele camerei si apoi alegeți **Lookever Gateway** (doar pentru camera principala la care se conecteaza toti sensorii. Pentru restul camerelor setati Lookever Camera).

13. Acceptati permisiunile si urmati pasii de conectare, ai camerei, din aplicatie.

14. Asteptati pana camera transmite imagini live. In cazul in care nu transmite imagini, apasati **Try again** pana camera se conecteaza si transmite imagini. Apasati setari si puteti incepe configurarea camerei (puteti schimba limba in engleza, alege time zone-ul dorit, sau puteti seta zonele de protectie din ramura security).



13:18

Setting

Camera Name Lookever Camera2db >

Camera Information >

Image Inversion

LED Indicator

Camera Voice Broadcast >

Time Zone Europe/Bucharest >

Video Storage No SD card >

Bind Lock >

WiFi Setting >

Security >

Delete Camera

13:18

The camera to broad...

The camera volume

Mute

Low

Medium

High ✓

Ultra high

The camera language broadcasts

English ✓

The Chinese language

13:19

Device Details



Camera Model Lookever Camera

Camera Number cmic056c50294d40e2db

Firmware Version V3.0.25

Connected WiFi Teste GMS

WiFi Intensity 96%

IP Address 192.168.15.114

MAC Address e0:b9:4d:6e:83:b4